



~~1 Efni~~

~~2~~ Yfirlit

Október 2015

Style Definition	...
Style Definition	...
Style Definition	...
Style Definition	...
Style Definition	...
Style Definition	...
Style Definition	...
Style Definition	...
Style Definition	...
Style Definition	...
Style Definition	...
Style Definition	...
Style Definition	...
Style Definition	...
Style Definition	...
Style Definition	...
Style Definition	...
Style Definition	...
Style Definition	...
Style Definition	...
Style Definition	...
Style Definition	...
Style Definition	...
Style Definition	...
Style Definition	...
Style Definition	...
Style Definition	...
Style Definition	...
Style Definition	...
Style Definition	...
Style Definition	...
Style Definition	...
Style Definition	...
Style Definition	...
Style Definition	...
Style Definition	...
Style Definition	...
Style Definition	...
Style Definition	...
Style Definition	...
Style Definition	...
Style Definition	...
Formatted	...
Formatted	...

Formatted: Centered

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Left: 2,5 cm, Right: 3,25 cm, Top: 2,5 cm,
Bottom: 2,5 cm, Header distance from edge: 1,25 cm,
Footer distance from edge: 1,25 cm

Efnisyfirlit

2	Skilgreiningar	2
3	Inngangur.....	2
4	Skilgreiningar	3
5	Tengingar.....	5
6	Kröfur til búnaðar	7
6.1	Regla 3 – Varðandi kröfur til tengibúnaðar	7
7	Takmarkanir	9

Formatted: Centered

Formatted: Font: Not Bold

1 Skilgreiningar

<u>SS</u>	<u>Símstöð</u>
<u>GS</u>	<u>Götuskápur með koparlínutengigrind</u>
<u>VGS</u>	<u>Virkur götuskápur. Götuskápur sem inniheldur virkan búnað auk tengigrindar</u>
<u>TOA</u>	<u>Tengistaðir opins aðgangs, SS og VGS ásamt stöðum þar sem fyrirhugað er að setja upp VGS. Einnig getur húskassi í fjölbýlishúsi verið TOA</u>
<u>AFF</u>	<u>Annað fjarskiptafyrirtæki</u>
<u>VULA</u>	<u>Sýndaraðgangur að heimtaug</u>
<u>xDSL</u>	<u>ADSL, ADSL2, ADSL2+ og VDSL2</u>
<u>ADSL</u>	<u>Asymetric Digital Subscriber Line</u>
<u>VDSL</u>	<u>Very-High-Bitrate Digital Subscriber line</u>
<u>DSLAM</u>	<u>Digital Subscriber Line Access Multiplexer</u>
<u>POTS</u>	<u>Plain Old Telephone Service</u>
<u>ITU</u>	<u>Alþjóðafjarskiptastofnunin</u>
<u>ETSI</u>	<u>Staðlastofnun evrópskra fjarskiptafyrirtækja</u>
<u>ISDN</u>	<u>Stafrænt símkerfi með gagnaflutningsgetu allt að 128 kb/s</u>

2 Inngangur

Viðauki 2a lýsir tæknilegum eiginleikum koparlínu við skiptan aðgang, ásamt almennum kröfum til búnaðar sem tengja má línunni. Ef Míla býður VULA -aðgang í TOA, þá fellur niður réttur AFF til að tengja eigin búnað í TOA.

Formatted: Normal


Þær sérstöku kröfur til búnaðar sem tengja má koparlínunni við skiptan aðgang er lýst í viðaukaviðaukum 2c (ADSL, ADSL2, ADSL2+ yfir POTS), 2d, 2e og í viðauka 2d (ADSL, ADSL2, ADSL2+ yfir ISDN)-2f.

3 Skilgreiningar

Hér er til umfjöllunar aðgangur að efri hluta tíðnibandsins á tveggja víra koparlínu (án nokkurs tækjabúnaðar) frá tengigrind í símstöðvarhúsi tækjarými til aðseturs hins endanlega notanda endanotanda.

Hinn skipti aðgangur er einungis boðinn á línun þar sem veitt er PSTN eða ISDN og þar sem ekki er samtímis veitt þjónusta á öðru tíðnibandi eins og t.d. viðvörðunarkerfi og 12 kHz talningartónn.

Fjarskiptafyrirtæki Leigutaki setur upp nauðsynlega deila ásamt ADSL xDSL búnaði sínum í símstöð. Fjarskiptafyrirtæki og notandi semja um það sín á milli hver sér um uppsetningu tækjarými Milu. Leigutaki ber ábyrgð á því að uppsetning hjá notanda endanotanda sé rétt og uppfylli kröfur sbr. Viðauka 2c, 2d og 2f. Högun tengingarinnar kemur fram á mynd 1 og í kafla 6.



Mynd 1: Skýringarmynd fyrir skiptan aðgang að koparlínu.

Tengingar eru skýrðar á mynd 1.

DSLAM búnaði er annað hvort komið fyrir í SS eða VGS þar sem tengigrind er fyrir hendi. Ef tengigrindin er í GS liggja koparstrengir frá henni annað hvort til SS eða annars GS „ofar“ í netinu.

Notendalínur eru tengdar inn á annan hluta tengigrindarinnar.

Viðauki 2a – Tækniskilmálar fyrir skiptan aðgang að koparheimtaug

Ef hugsað er um sendingar merkja frá SS eða VGS til notenda koma POTS/ISDN merkin frá símstöðinni og eru þaðan tengd inn á deili sem sameinar gagnamerkin við gagnamerkin sem koma frá DSLAM út á notendalínurnar.

Sé hugsað um merkin sem koma frá notendum koma gögn og POTS merki inn í deilinn sem aðskilur þau þannig að gögnin fara inn á DSLAM og POTS merkin eru send í átt til SS.

Hjá notendum koma línurnar inn í húskassa. Þaðan er línan tengd inn á deili sem aðskilur eða sameinar gagna- og POTS/ISDN merki. Í tilviki VDSL2 skal nota miðlægan deili eins og sýndur er á mynd 1. Í tilviki ADSL/2/2+ má nota svokallaða smásiur en þá skulu þær staðsettar við hvert símtæki.

Með þeim samhýsingarkostum sem jafnframt bjóðast, gefst leigutaka færi á að tengja eigin búnað við línur í ~~koparstengjum leigusala~~koparstengjum Milu og fá þannig aðgang að notendum um fastanetið.

Formatted: Centered

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Normal

4 Högun netsins

Notendalínukerfið er stjórnukerfi með stofnstrengjum frá tengigrind símstöðvar til götuskápa þaðan sem línurnar tengjast áfram gegnum eftirstrengjakerfið, dreifiskápa og heimtaugar í húskassa (HK) í aðsetri hvers notanda.

5 Flutningseiginleikar


Strengirnir eru í grunninn gerðir til flutnings jafnstraumsmerkja og hliðrænna merkja í tíðnibandinu upp að 4 kHz. Strengirnir eru af margvíslegum gerðum og er þvermál víranna oftast 0,4 eða 0,5 mm.

5.1 Tíðnisviðið 0-15 kHz

Við tengingu skipts aðgangs að koparlínunum, standast línurnar almennt noðangreind deyfingarviðmið í þéttbýli, frá tengigrind í símstöð leigusala til húskassa í aðsetri notanda. Þessi gæði línunnar eru þó einungis tryggð á tíðnibilinu 0-15 kHz.

4 Tengingar

Í dreifbýli geta línur verið lengri og í einhverjum tilvikum með hærri deyfingarviðmið.



Mynd 2: Deyfingarkúrfur mismunandi koparlína á tíðnisviðinu 0,1–15 kHz

Ekki eru ákveðin tryggð gildi fyrir deyfingarkúrfur, en hér að ofan eru sýnd dæmi um dæmigerða deyfingarferla í tíðnisviðinu 0,1–15 kHz þar sem gengið er út frá fimm mismunandi línur með deyfingargildi við 800 Hz sem eru: 2, 4, 6, 8 og 10 dB.

Deyfing (800 Hz): $\leq 9,5$ dB

Mismunur grúppuhraða eftir tíðni: $< 0,6$ ms við 100 Hz samanborið við 15 kHz.

Breyting í deyfingu eftir tíma: $\leq 0,8$ dB

Suð (mælt á psofometrískan hátt): ≤ -60 dBm

Suðpúlsar: Með suðpúlsum er átt við stutta suðpúlsa sem vara að hámarki í 50 μ s. Ekki mega vera meira en 18 suðpúlsar á 15 mínútum og skal styrkleiki þeirra vera að lágmarki 21 dB undir styrk hins móttækna merkis þegar sent er með 0 dBm í sendipunkti.

Slaufuviðnám í þéttbýli: $\leq 1,4$ k Ω jafnstraumsviðnám milli víra í línu þegar þeir eru tengdir saman í fjarendann.

5.2 Tíðnisviðið yfir 15 kHz

Ekki er til nein skilgreining á eiginleikum línukerfisins fyrir þetta tíðnisvið á sama hátt og gildir um viðmiðin á tíðnisviðinu upp að 15 kHz, sem lýst var í kafla 5.1. Hægt er að mæla deyfingu einstakra lína, en dæmi um slíka deyfingu í línukerfi danska símafyrirtækisins TDC er sýnt á mynd 3.


Formatted: Font: Not Bold

Mynd 3: Dæmigerðir deyfingareiginleikar byggðir á 45 mælingum. 50% mælinga falla undir heilu línuna, 75% mælinga undir strikuðu línuna og 90% undir punktálínuna.


~~6~~ Tensing

Formatted: Normal

Leigutakinn veitir upplýsingar um viðkomandi staðsetningu á tengigrind í tengslum við pöntun sína á koparlínu.



Viðauki 2a – Tækniskilmálar fyrir skiptan aðgang að koparheimtaug



Formatted: Centered

Formatted: Font: Not Bold

Mynd 2: Meginhögun við fyrirkomulag skipts aðgangs að koparlínu í tækjarymi/símstöðvarhúsi.

Regla 1 – varðandi línudeila

Hjá notandaendanotanda endar koparstrengurinn koparlínu í húskassa. Setja skal upp ADSL-deililínudeili sem næst inntaki eða framan við fyrsta tengil-eða-. Með ADSL þjónustu er mælt með því að nota línudeili, en smásíur koma einnig til greina. VDSL2 þjónustan virkar ekki nema línudeilir sé rétt upp settur og ekki dugur að notast við hvert símtæki hjá notanda, smásíur.

Þar sem viðvörunarkerfi er tengt inn á símalínu skal gera það þannig að tryggt sé að POTS/ISDN þjónusta truflist ekki af gagnaflutningi. Viðvörunarkerkin fara í gegnum deilinn.

Regla 2 – varðandi tengingu AFF í gegnum TOA

Við tengingu ADSL/xDSL búnaðar gildir enn fremur, að endabúnaður búnaður sem sendir bandbreidda merkið (niðurstreymismerkið) skal ætíð vera staðsettur í nágrennis- eða samhýsingu sem tengist símstöðvarhúsi TOA leigusala, þannig að:

- Öll niðurstreymismerki fara frá símstöðvarhúsi leigusala TOA, þ.m.t. niðurstreymismerki frá nágrennis- og samhýsingu.
- Sendistefna niðurstreymismerkisins er ætíð frá símstöðvarhúsi tækjarymi til notandaendanotanda.
- xDSL búnaður AFF skal eigi vera lengra frá TOA en 100 m. en þó þannig að mismunur millistrengs Mílu og AFF skal ekki vera meiri en 50 m. Þetta er nauðsynlegt til að merki séu svo til af sama styrk á tengigrindum og með því lágmarka gagnkvæma milliheyrslu.

Formatted: List Paragraph, Indent: Left: 2,25 cm, Hanging: 0,5 cm, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

5 Kröfur til búnaðar

5.1 Regla 3 – Varðandi kröfur til tengibúnaðar

Búnaður sem óskast tengdur við koparlínu við skiptan aðgang skal uppfylla eftirfarandi kröfur.

Tafla 1: Vísanir í aðra viðauka varðandi kröfur til tengibúnaðar

Viðauki 2a – Tækniskilmálar fyrir skiptan aðgang að koparheimtaug

Notkun	Kröfur
ADSL, ADSL2, ADSL2++, <u>VDSL, VDSL2</u> með DMT línukóða sem vinnur yfir POTS	Viðauki 2c <u>og 2f</u>
ADSL, ADSL2, ADSL2++, <u>VDSL, VDSL2</u> með DMT línukóða sem vinnur yfir ISDN	Viðauki 2d <u>og 2f</u>

Formatted: Centered

Formatted: Font: Not Bold

Formatted Table

Við tengingu á ADSLxDSL búnaði og tilheyrandi deilum gerir leigusali getur Míla gert kröfu um prófunarvottorð frá viðurkenndri prófunarstöð, sem hefur prófað og viðurkennt tækjabúnaðinn í samræmi við þær kröfur sem settar hafa verið.

Formatted: Normal

Leigutaki getur ýmist sjálfur séð um að afla vottunar eða látið framleiðanda búnaðarins útvega nauðsynleg vottorð.

Búnaður sem nú þegar er tengdur aðgangsnétinu og hefur verið prófaður og samþykktur til notkunar við skiptan aðgang að koparlínu, þarf ekki frekari prófunar og vottunar við.

Áðurnefndar kröfur eru byggðar á aðþjódlegum stöðlum eða tilmælum frá ITU eða ETSI. Kröfurnar uppfærast í samræmi við nýja staðla og tilmæli sem verða samþykkt hjá ITU eða ETSI.

Aftur á móti eru ekki gerðar kröfur um prófun og vottorð fyrir búnað sem vinnur aðeins á tíðnisviðinu undir 15 kHz og hefur hlotið viðurkenningu skv. reglum um notendabúnað. Um slíkan búnað, sem ekki þarfnast tegundarprófunar, er ekki krafist prófunarvottorða ef leigutaki gefur yfirlýsingu um að búnaðurinn uppfylli kröfur í viðauka 2f. Þar að auki skal tilsvareandi búnaður leigutaka í SS/VGS uppfylla sömu kröfur.

Fyrir ýmsa xDSL-tækni gilda kröfur til búnaðar skv. Viðaukum 2c, 2d, 2e og 2f.

6 Takmarkanir

Vegna eignarhalds ~~síns~~ á koparlínukerfinu telur ~~leigusali~~Míla sér skylt að ~~geta tryggja~~ samhlíða notkun á þeim kerfum og þjónustu sem eru í boði bæði hjá ~~leigusala~~Mílu og leigutökum, að skiptum aðgangi að koparlínukerfinu. Af þessum ástæðum er nauðsynlegt að setja fram eftirfarandi skilyrði:

1. Beiðni frá leigutaka um skiptan aðgang að koparlínu skal ætíð fylgja upplýsingar um fyrirhugaða notkun línunnar.
2. Leigutaki skal tilkynna ~~leigusala~~Mílu ef breyting, sem felur í sér breytta notkun á tíðnibandinu, verður á notkun koparlínunnar.
3. Í báðum tilvikum 1- og 2- áskilur ~~leigusali~~Míla sér rétt til að hafna fyrirhugaðri notkun leigutaka ef ~~leigusali~~ getur leitt að því líkumlíkur eru á að þau kerfi og sú þjónusta sem fyrir er í koparstrengnum muni truflast. ~~Leigusali~~ leggur slíkum tilvikum mun Míla leggja fram gögn máli sínu til stuðnings höfnuninni innan 30 virkra daga frá því skrifleg beiðni um slíkt hefur borist frá aðgangsbéiðanda.
4. ~~Leigusala~~Mílu er heimilt að aftengja tækjabúnað leigutaka við skiptan aðgang að koparlínu ef ógerlegt reynist að halda uppi PSTN eða POTS/ISDN þjónustu á sömu línu. ~~Leigusali~~Míla skal í þeim tilfellum tilkynna breytinguna tafarlaust til leigutaka þar sem fram koma skýringar á aftengingu.
5. Enn fremur er ~~leigusala~~Mílu heimilt, með fyrirfram tilkynningu til leigutaka, að aftengja búnað af tengigrind og í húskassa ef ~~leigusali~~Míla getur sýnt fram á, t.d. vegna kvartana frá notendum, að búnaðurinn truflar óeðlilega mikið þá þjónustu sem fyrir er á línunni eða í strengnum.
6. Á sama máta skal ~~leigusali~~Míla aftengja eigin búnað ef hægt er að sýna fram á að það sé búnaður ~~leigusala~~Mílu sem truflar óeðlilega mikið þá þjónustu sem fyrir er á strengnum. Óháð framansögðu er aðferðin við truflanaleit á streng þannig að fyrst skal aftengja þann búnað sem síðast var tengdur við strenginn, óháð því hvaða aðila búnaðurinn tilheyrir, svo framarlega sem búnaður beggja aðila uppfyllir staðla og reglur og uppfyllir þann fjarskiptamáta sem hann er gefinn upp fyrir.
7. Að svo stöddu eru ekki settar fastar reglur um hversu margar ADSL xDSL tengingar meg hlutfallslega vera í hverjum streng fyrir sig. ~~Leigusali~~Míla áskilur sér þó rétt til að setja slíkar reglur seinna í framtíðinni til að hindra truflanir frá þeim tækjabúnaði sem er tengdur við strenginn.
8. Hámarks nýting Hámarksnýting strengja verður ekki ákveðin með afturvirkum hætti.
9. Virtar skulu þær takmarkanir sem fram koma í Viðauka 2 e Viðaukum 2 e og 2 d 2 f um þann fjarskiptamáta sem notast er við.

Formatted: Centered

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Normal

Formatted: List Paragraph, Indent: Left: 2,25 cm, Hanging: 0,75 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0 cm + Indent at: 1,27 cm